



TurnipServer 系列

Turnip-基础服务器 型号 TPSS00

一、产品规格

长*宽*高: 152*130*44(mm)

额定电源: DC 5V-2A

CPU: A20 ARM® Cortex™-A7 双核处理器

视频输出: HDMI(支持音频)

RAM: 1GB DDR3

SATA ROM: 1T

USB Host 2.0: 2 个

10M/100M/1000M 自适应网卡接口: 1 个

支持服务: Http(s)Apache Web 服务(可扩展)

配置系统: Linux

默认 IP 地址: 192.168.1.101

默认用户: tp (密码 boda)

Root 默认密码: bodatech (建议使用前修改)

✓ Turnip-SVN 服务器 型号 TPSS01

一、产品规格

长*宽*高: 152*130*44(mm)

额定电源: DC 5V-2A

CPU: A20 ARM® Cortex™-A7 双核处理器

视频输出: HDMI(支持音频)

RAM: 1GB DDR3

SATA ROM: 1T

USB Host 2.0: 2 个

10M/100M/1000M 自适应网卡接口: 1 个

支持服务: SVN 服务器(可扩展)

配置系统: Linux

默认 IP 地址: 192.168.1.101

默认用户: tp (密码 boda)

Root 默认密码: bodatech (建议使用前修改)

二、使用说明

1、添加用户

1.1 使用 putty 等软件成功登录服务器

1.2 添加本地用户

修改/data/svn/passwd 文件

在文件最末尾处添加用户名和密码, 格式: userName=userPwd;

1.3 修改本地用户权限

修改/data/svn/authz 文件

1.4 添加远程用户

修改/etc/subversion/dav_svn.passwd 文件

执行命令：sudo htpasswd /etc/subversion/dav_svn.passwd 用户名，
回车输入密码即可。

1.5 修改远程用户权限

修改/etc/subversion/dav_svn.passwd 文件

2、 删除用户

2.1 删除本地用户

修改/data/svn/passwd 文件

删除指定用户信息即可

2.2 删除本地权限文件中的用户信息

修改/data/svn/authz 文件，删除指定用户的信息即可

2.3 删除远程用户

修改/etc/subversion/dav_svn.passwd 文件

sudo htpasswd -D /etc/subversion/dav_svn.passwd 用户名

2.4 删除远程权限文件中的用户信息

修改/etc/subversion/dav_svn.passwd 文件，删除指定用户的信息即可

Turnip-地推服务器 型号 TPSS02

一、产品规格

长*宽*高：117*83*29 (mm)

额定电源：DC 5V-2A

CPU：A20 ARM® Cortex™-A7 双核处理器

RAM：1GB DDR3

SD ROM：8G

USB Host 2.0：2 个

10M/100M/1000M 自适应网卡接口：1 个

支持服务：FTP 文件传输服务、Http(s)Apache Web 服务、DNS 服务（可扩展）

配置系统：Linux

默认 IP 地址：192.168.1.101

默认用户：tp（密码 boda）

Root 默认密码：bodatech（建议使用前修改）

二、使用说明

详见“Turnip 地推服务器-App 更新使用手册”。

免费升级固件

我们提供免费升级固件服务，用户始终享受最新，最稳定的服务。每一次升级，都为您打开一扇崭新的大门。

产品保修卡

本保修卡仅适用于中国大陆地区

尊敬的顾客，您好：

非常感谢您使用潍坊博达信息科技有限公司出品的 TurnipServer 系列产品，谨致谢意！

为保障您的权益，请您在购买产品后仔细阅读以下内容：

一、下列情况不属于免费维修范围，我公司提供有偿服务，敬请注意：

- 1、不能提供本产品维修卡及有效购货凭证；
- 2、未按说明书正确使用、维护，导致的产品故障或损坏；
- 3、使用不当，如接入超过本产品最大电压、最大功率的设备或进水、高温、机械损坏、产品严重氧化生锈等导致的产品故障或损坏
- 4、意外因素或人为因素，如擅自拆装、摔坏等导致的产品故障或损坏
- 5、不可抗拒的自然因素，如地震、火灾、水灾、雷击导致的产品故障或损坏
- 6、客户发回维修途中，运输、装卸等产生的产品故障与损坏
- 7、其他非本产品技术、设计、制造、质量等因素导致的产品故障或损坏

*特别说明：

*保修仅限于产品插座本身，包装及其附件不在保修范围内

*免费保修期间，产品经过我公司检测、确认故障后，将免费维修产品，保证该产品达到性能最优的状态，更换下来的损坏部件归我公司所有；无障碍产品，将原样送回。

*保修时，应附带产品保修卡及有效购买凭证，否则我公司将有偿维修。

*保修时，若不能提供真实购买日期凭证，我公司按产品生产日期开始计算。

*产品送修产生的邮寄费用由发送方单方面负责。

*经销商向您做出的一切非我公司做出的其他承诺，我公司不承担任何责任。

Turnip 智能插座产品售后服务承诺对照表：

产品型号	承诺政策	服务方式
TPSS00	十五天包换、一年保修	客户送换、送修
TPSS01	十五天包换、一年保修	客户送换、送修
TPSS02	十五天包换、一年保修	客户送换、送修

二、技术支持及软件升级服务

在您保修之前，请致电我公司售后服务热线，以确认产品是否硬件故障。您也可以
通过微信，邮箱等方式与我们取得联系，我们将免费提供技术支持、疑问解答服务。
同时我们会在第一时间将最新版本的软件、产品使用说明发布在我公司 TurnipSmart
官网，方便您下载使用。

三、该条例自产品发布之日起生效

四、保修卡内容及相关事宜的最终解释权、修改权归潍坊博达信息科技有限公司所有。

用户存根

为了保障您的权益，请认真填写，保证信息的真实性，并妥善保管，作为维修时的凭证。

产品信息	产品名称		产品型号	
	购买日期		故障原由	
经销商信息	经销商名称		经销商电话	
客户信息	客户姓名		联系电话	
	通讯住址			

山东萝卜电子科技有限公司

地址：山东省潍坊市健康东街 10179 号潍坊软件园 A 座 1106

技术支持热线：

0536-883-8268

技术支持 E-mail:

turnipsmart@turnipsmart.com

TurnipSmart 官方网站：

www.turnipsmart.com